

## TI-84 Plus CE-T provläge

TI-84 Plus CE-T har den unika funktionen att man inför prov/examen tillfälligt kan inaktivera sparad data, program samt applikationer.

### Så här gör du:

1. Stäng av grafräknaren
2. Tryck in och **håll ned** knapparna  $\boxed{+}$   $\boxed{\text{ENTER}}$  och  $\boxed{\text{on}}$  samtidigt, tills displayen visar ÅTERSTÄLL ALTERNATIV (eller *RESET OPTIONS*).
3. Tryck på knappen  $\boxed{\text{ZOOM}}$ , skärmen visar "väntar..." (alt. *"Validating.."*)  
Nu visar skärmen ÅTERSTÄLL SLUTFÖRD (alt. *RESET COMPLETE*)
4. Tryck på valfri tangent. *Klart.*  
En orange diod på grafräknarens ovansida/kortsida indikerar att räknaren är i provläge och sidhuvudet på skärmen ändrar färg till orange.



### För att gå ur "provläge":

1. Koppla ihop två grafräknare (TI 84 Plus CE-T) med hjälp av en mini-USB-kabel. (medföljer grafräknaren)
2. Starta båda grafräknarna.
3. På "provläge-räknaren": Tryck på knappen  $\boxed{2\text{nd}}$  och sedan  $\boxed{\text{x,t,e,n}}$   
Välj med hjälp av piltangenterna,  $\boxed{\leftarrow}$   $\boxed{\rightarrow}$ , TA EMOT (alt. *RECEIVE*).
4. Tryck på knappen  $\boxed{\text{ENTER}}$ . Skärmen visar "väntar..." (eller *"Waiting..."*)
5. På den andra grafräknaren: Tryck på knappen  $\boxed{2\text{nd}}$  och  $\boxed{\text{x,t,e,n}}$   
Välj med hjälp av piltangenterna,  $\boxed{\leftarrow}$   $\boxed{\rightarrow}$ , SÄND (alt. *SEND*)
6. Tryck på knappen  $\boxed{1}$
7. Välj med piltangenterna,  $\boxed{\leftarrow}$   $\boxed{\rightarrow}$ , ÖVERFÖR (alt. *TRANSMIT*).
8. Tryck på knappen  $\boxed{\text{ENTER}}$ . Skärmen visar "filer..."
9. På "provläge-räknaren": Tryck på knappen  $\boxed{5}$ . Skärmen visar "Tar emot... Klar" (alt. *Receiving... Done*)  
Den orange dioden slutar blinka. Sidhuvudet ändrar färg till svart.
10. Koppla ifrån USB-kabeln, stäng av grafräknaren, starta igen.